



Uwagi wykonawcze:

- Kable należy układać wg zał. graficznego do opinii ZUDP po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę
- Kable należy układać zgodnie z normą SEP-E-004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa". Głębokość układania odległość między kablem a innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi - wg tabel i profili w w/w normie
- Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
- Zabrania się układania kabli w temperaturach poniżej -5°C, dla kabli YAKXS stosować normę producenta
- Zginanie kabli w promieniu do 15-krotnej średnicy kabla
- Kable układać na warstwie 10cm piasku żółtego, następnie przykryć kolejną warstwą 10cm piasku żółtego i kolejną 15cm warstwą gruntu rodzimego bez kamieni, gruzu itp
- Na warstwie gruntu rodzimego, na trasie kabla należy ułożyć folię kablową o min. szerokości 25cm i grubości 0,5mm w kolorze niebieskim.
- Przy skrzyżowaniach kabli z drogami i wjazdami na posesję należy układać je w rurach osłonowych Arota typu SRS, min. 1m poza obręb drogi.
- Przy skrzyżowaniach kabli z innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi stosować rury Arota typu DVK, i min. 50cm poza ich obręb.
- Na trasie kabla co 10m, przy przepustach, w złączach - należy kable wyposażać w oznaczniki identyfikacyjne zaw. typ kabla, napięcie, ilość i przekrój żył, rok produkcji i długość kabla
- Przy zmianie kierunku układania stosować słupki kablowe.
- Przy złączach i przepustach należy pozostawiać eksploatacyjne zapasy kabla.

PROJEKT : PRZYŁĄCZE DO PARKINGÓW PRZY UL. TOWAROWEJ W ŻYRARDOWIE			
INWESTOR : MIASTO ŻYRARDÓW PL. JANA PAWŁA II Nr 1, 96-300 ŻYRARDÓW		LOKALIZACJA	DATA
TREŚĆ RYS : TECHNOLOGIA UKŁADANIA KABLI NN		dz. nr ew. 6016 w Żyrardowie	02. 2017r.
PRONABUD PRONABUD sp. z o.o. tel. (+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW		PROJEKTANT	RYS NR
MGR INŻ LECHOSŁAW PIOTROWSKI upr. bud. nr 82/ 81 Skierniewice w zakresie inst. elektrycznych członek MOiB nr MAZ/IE/6408/01		PODPIS	03
		SKALA	